



## MX-240S

- Amplificateur mélangeur pour 5 zones avec fonctionnalité d'appel sélectif
- Réglage individuel du volume par zone
- 4 entrées MIC (XLR/jack) + 1 entrée MIC sélective (MIC-318)
- 2 entrées ligne (RCA)
- Protection thermique et contre les courts-circuits

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

puissance de sortie de 100 V	240 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	240 W
plage de fréquence	50 Hz - 16 kHz
zones	5
sortie directe	70 V / 100 V / 4 - 16 Ω
indicateur de niveau à LED	oui
réglage de la tonalité	oui (individuel)
sortie REC	oui
entrée ampli	oui
sortie préampli	oui
entrée MIC	5
entrée AUX	2
entrée tape	0
carillon	oui
alimentation fantôme	oui (individuel)
niveaux de priorité	5 : évacuation / tél / MIC318 / MIC / sirène, carillon
alimentation	240 V AC / 24 V DC
consommation électrique	320 W
dimensions mm (h x l x p)	132 x 484 x 425
poids	20,15 kg

### ACCESSOIRES EN OPTION

microphones	MIC-318 (sélective) / MIC-511C (alimentation fantôme) MIC-621A (adaptateur d'alimentation)
-------------	---

