

# Amplificateurs mélangeurs mobile 35/60

Amplificateur 100 V compact pour les installations mobiles et fixes. Peut être raccordé à des centraux téléphoniques et possède 3 entrées microphone. Vous pouvez y connecter 2 sources.

## Caractéristiques

- Amplificateur compact et convivial pour installations mobiles et fixes
- Entrées symétriques haute qualité
- Filtre passe-haut & passe-bas pour une clarté accrue
- Borne d'entrée téléphonique avec sonnerie téléphone de nuit
- Sonomètre à LED.
- Logement pour module en option (JTP-10, JDM-10A).
- Protection contre les surtensions
- Entrées : 3 Mic, 2 Aux et 1 Tape
- Alimentation : secteur ou DC 12 V

## Pack Series



FM//AM Tuner | JTP-10



Digital Message | JDM-10A



## Données techniques

<b>Sensibilité d'entrée / impédance</b>	MIC : -50 dB / 2 k $\Omega$ SYM AUX : -20 dB / 60 k $\Omega$ (AUX1) SYM
<b>Sortie</b>	-20 dB / 15 k $\Omega$ (AUX2) SYM
<b>Puissance de sortie THD à 1 kHz</b>	TAPE : 0 dB / 3 k $\Omega$ ASYM $\Omega$
	REC : -6 dB / 3 k $\Omega$ asymétrique
	Mobile 35 : inférieure à 10% à 35 W inférieure à 1% à 25 W
	Mobile 60 : inférieure à 10% à 60 W inférieure à 1% à 40 W
<b>Réponse de fréquence</b>	inférieure à -3 dB 150 Hz - 18 kHz (à 1% THD)
<b>Rapport signal/bruit</b>	AUX : supérieur à 70 dB MIC : supérieur à 60 dB
<b>Filtre de tonalité</b>	bas 40 Hz - 400 Hz -6 dB/oct haut 2,5 kHz - 20 kHz -6 dB/oct
<b>Consommation électrique</b>	Mobile 35 : 125 W Mobile 60 : 210 W
<b>1/8 puissance appel de courant (120 V / 230 V AC)</b>	Mobile 35 : 0,5 A / 0,25 A Mobile 60 : 0,8 A / 0,4 A
<b>Max. puissance appel de courant (120 V / 230 V AC)</b>	Mobile 35 : 1,1 A / 0,55 A Mobile 60 : 2 A / 1 A
<b>Alimentation :</b>	120 V / 230 V / 240 V AC 50/60 Hz, 12 V DC
<b>Dimensions (mm)</b>	375 (l) x 88 (h) x 260 (p)
<b>(pouces)</b>	14,7 (l) x 3,5 (h) x 10,2 (p)
<b>Poids (kg/lb)</b>	Mobile 35 : 5,4 / 11,88
	Mobile 60 : 6,6 / 14,52

## Extra

Connectez plusieurs microphones (p.ex. JPS 10) à cet amplificateur. Avec le Mobile 35/60, seuls les appels globaux sont possibles.



JPS-10

